

LADESTØPSEL - SRx/SBx-seriene

Et sett ladestøpsel leveres med et farget hus og 2 strømsko alle med spenning på 600V. I tabellen har vi opplyst hvilken dimensjon strømskoene som følger med har, dersom du trenger andre dimensjoner kjøpes det seperat. Husene er kjønnsnøytrale, med utforming slik at de kun er kompatible med samme farge. SRx- og SBx-serien kommer fra ulike produsenter uten at det er av praktisk betydning (SR-serien = REMA, SB-serien = Anderson).



SRx/SBx-sett kommer med ett farget hus og 2 stk strømsko

Husene er farget, grå, rød og blå er mest brukt. Fargene har ingen praktisk betydning på ytelse, men har tradisjonelt blitt anbefalt brukt slik: **12V=GUL, 18V=ORANGE, 24V=RØD, 36V=GRÅ, 48=BLÅ, 72V=GRØNN, 80V=SVART, 96V=BRUN, 120V=LILLA og 144V=HVIT**

SR/SB-SERIEN				SRX/SBX-SERIEN		SRE/SBE-SERIEN			
SR/SB-serien er den originale utforming. SR/SB "betyr" 2 poler				SR/SB=2 poler X=mulighet for sekundær sensor kontroll og luft		SR/SB=2 poler - E=fingersikker (EN1175) og mer robust materialet på huset - ellers som SRX/SBX -serien.			
	SR/SB-50A	SB-120A	SR/SB-175A	SR/SB-350A	SRX/SBX-175	SRX/SBX-350	SRE/SBE-80	SRE/SBE-160	SRE/SBE-320
Strøm (A)	50	120	175	350	175	350	80	160	320
Strømsko (mm²)	16	35	50	70	50	70	25	50	70
Kabelstørrelse (mm²)	1,3 til 13,3	5,3 til 42,4	5,3 til 50	53,5 - 185	5,3 til 53,5	53,5 til 185	16 til 25	5,3 til 53,5	53,5 til 185
Farger	grå, rød, blå, gul, orange, grønn og svart	grå, rød og blå	grå, rød, blå, gul, orange, grønn og svart.		grå, rød, blå, gul, orange og grønn	grå, rød, blå, gul, orange, grønn og svart.	grå, rød, gul, orange og hvit	grå, rød, blå, gul, orange, grønn og svart.	grå, rød, blå, gul, orange, grønn, brun, lilla og svart.
Tilleggsutstyr	T-og A-håndtak Støvdexsel Strekkavlaster Miljøstøvel	T-og A-håndtak Støvdexsel Strekkavlaster Miljøstøvel	A-håndtak - Manuell utløserbrakett Støvdexsel Strekkavlaster		A-håndtak Sensor kontroll utstyr Luftrør Strekkavlaster		A-håndtak - Manuell utløserbrakett Sensor kontroll utstyr Luftrør Strekkavlaster		

Tilleggsutstyr forklaring

Håndtak

Håndtaket gjør det enklere å koble til og fra kontakten. Skruer og muttere er inkludert. Tre modeller; T- og A-håndtak, samt ett sett med manuell utløserbrakett (ulik på monterings- og utløser side).

Støvdexsel

Forhindrer at støv og skitt kommer inn i til kontakten når den ikke er sammenkoblet.

Strekkavlaster

Slitesterk strekkavlaster holder kablene sikkert for å forhindre at utilsiktet belastning eller drag løsner ledning eller kontakter fra huset.

Miljøstøvel

Miljøstøvler gir vann, smuss, kjemikalier og UV-beskyttelse for koblinger. De slitesterke støvlene beskytter kontaktene mot vann og skitt til IP64.

Luftrør

Luftrør for å tillate elektrolyttirkulasjon mens batteriet lades. Kjønnsløs rørdesign gjør at samme del kan brukes på begge sider. Holdepinner er inkludert i kit.

Sensor kontroll utstyr

El-Technic har tilleggsutstyr for å installere sensor kontroll i SRX/SBX og SRE/SBE-serien på ulike nivå. Kontakter som tillater opptil 4 eller 8 sensorer, hjelpe- og festepinner.



T-håndtak



A-håndtak




Manuell utløserbrakett




Støvdexsel




Miljøstøvel



Sensor kontroll



Luftrør



Strekkavlaster

Reduksjonshylser:

Brukes for å tillate at en mindre ledning kan brukes med kontakten. Elektrisk kapasitet reduseres med mindre ledning. El-Technic lagerfører flere størrelser,

Strømsko:

El-Technic har ett bredt utvalg av strømsko på lager.